

ST-625MF

單機型 門禁感應密碼讀卡機

產品特色

- 母卡及密碼雙功能設定
- 偵測當機自動回復
- 具防盜保全設定/解除功能
- 具門位監視輸入功能
- 具卡片感應自動設定功能
- 整合各廠牌讀頭及感應卡
- 三色 LED 清楚辨別卡機狀態
- 具開門繼電器及開門按鈕功能
- 一機可切換模式(S1、S2 及 S3 模式)
- 配合錄碼機可達到鎖碼防拷功能
- 可設定自動開門時段·樓控開放時段
- 搭配讀頭可做一進一出管制
- 搭配保全主機·燈號可與保全主機同步
- 管制模式：刷卡即可、刷卡或密碼、刷卡加密碼
- 反脅迫、面板拆除、開門逾時、強迫開門警報輸出
- 門禁+保全設定一機兩用



產品規格

| | | | |
|------|---------------------------------|--------|--------------|
| 型號 | ST-625MF | | |
| 頻率 | Mifare 13.56Mhz | | |
| 萬年曆 | - | | |
| 連網介面 | - | | |
| 模式 | S1 模式 | S2 模式 | S3 模式 |
| 使用人數 | 1,000 | 65,535 | 2,000 |
| 紀錄筆數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 個別密碼 | V | - | V |
| 擴充樓控 | 48 層(ST630 適用) | - | - |
| 門組組數 | 15 | - | 15 |
| 時段組數 | 15(ST630 適用) | - | 15(ST630 適用) |
| 讀頭通訊 | WG26,WG34 | | |
| 按鍵 | 12 鍵 (0-9 · * · #) | | |
| 感應距離 | Mifare 13.56 約 7 cm | | |
| 感應頻率 | Mifare 13.56Mhz | | |
| 指示燈 | 3 LEDs | | |
| 外型尺寸 | 110(H) x 76(W) x 26(D)mm ABS 材質 | | |
| 工作電壓 | 12 ~ 15 VDC | | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。