

## Archer A6

AC1200 MU-MIMO Gigabit 路由器 / 分享器

### 產品特色

- AC1200 雙頻 Wi-Fi – 867 Mbps (5GHz)和 300 Mbps (2.4GHz)
- MU-MIMO 技術 – 可連續傳輸資料到多個設備提供 2 倍快的效能
- 提升覆蓋範圍 – 4 根外接天線具備延伸的波束成型技術並集中 Wi-Fi 訊號
- 基地台模式 – 支援基地台模式將您的有線連接轉換為無線網路
- 簡易設定 – 透過 TP-Link Tether app 在數分鐘內設定您的 Wi-Fi
- EasyMesh – 通過連接到相容 EasyMesh 的路由器靈活建立 Mesh 網路，實現全屋無縫覆蓋



### 產品規格

型號		Archer A6
無線網路	標準	<b>Wi-Fi 5</b> IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
	Wi-Fi 速度	<b>AC1200</b> 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
	Wi-Fi 範圍	<b>3 房涵蓋</b> <hr/> <b>4x 固定式高效能天線</b> 多天線組成一提升訊號的陣列來覆蓋更多方向及大範圍 <b>波束成型</b> 集中無線訊號強度指向客戶端來擴大 Wi-Fi 範圍
	Wi-Fi 容量	<b>中</b> <hr/> <b>雙頻</b> 分配設備至不同頻段以提供優化效能 <b>MU-MIMO</b> 可連續與多個 MU-MIMO 設備溝通 <b>通訊公平</b> 透過限制過度佔用來改善網路效率
	運作模式	路由器模式 基地台模式

## 產品規格

型號		Archer A6
硬體規格	處理器	1.2 GHz CPU
	網路孔	1× Gigabit WAN 連接埠 4× Gigabit LAN 連接埠
	按鈕	WPS/Wi-Fi 按鈕 實體電源開/關按鈕 Reset 按鈕
	電源	12 V = 1 A
安全性	Wi-Fi 加密	WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
	網路安全性	SPI 防火牆 存取控制 IP & MAC 綁定 應用層閘道
	訪客網路	1× 5 GHz 訪客網路 1× 2.4 GHz 訪客網路
軟體	協定	IPv4 IPv6
	OneMesh™	支援 OneMesh™ 透過新的 TP-Link Wi-Fi 系統–OneMesh™，讓您無須更換現有設備便能建立更加彈性的網路，進而覆蓋整個家庭。 <a href="#">了解更多&gt;</a> <a href="#">所有 OneMesh 產品&gt;</a>
	家長監護	URL 過濾 時間控制
	WAN 類型	浮動 IP 固定 IP PPPoE PPTP L2TP
	服務品質	流量管理(QoS) 依設備

## 產品規格

型號		Archer A6
軟體	NAT 轉發	通訊埠轉發、通訊埠觸發、DMZ、UPnP
	IPTV	IGMP 代理、IGMP 偵聽、橋接、Tag VLAN
	DHCP	位址保留、DHCP 客戶端列表、伺服器
	DDNS	TP-Link、NO-IP、DynDNS
	管理	Tether App、網頁
其他	系統需求	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, 或其他啟用 JavaScript 的瀏覽器。纜線或 DSL 數據機 (若需要的話) 與網路服務供應商訂閱 (供網際網路存取)
	認證	FCC, CE, RoHS, NCC, BSMI
	環境	運作溫度: 0°C~40°C (32°F ~104°F) 存放溫度: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) 運作濕度: 10%~90% 無凝結 存放濕度: 5%~90% 無凝結
測試數據	Wi-Fi 傳輸功率	<b>CE EIRP:</b> <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) <b>FCC:</b> <30dBm(2.4GHz & 5GHz)
	Wi-Fi 接收靈敏度	<b>5GHz:</b> 11a 6Mbps:-93dBm ; 11a 54Mbps:-78dBm ; 11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; <b>2.4GHz:</b> 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm ;
實體	體積 (W×D×H)	215 × 117 × 32 毫米(mm)
	包裝內容	Wi-Fi 路由器 Archer A6 電源供應器 RJ45 網路線 快速安裝手冊

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。