



AHD2HDMI-5MP

AHD 轉換器

產品特色

1. **AHD / TVI / CVI / CVBS 多格式輸入**：支援 AHD、TVI、CVI、CVBS 多種類比視訊訊號輸入，可轉換為 HDMI、VGA 或 CVBS 輸出。
2. **最高支援 AHD / TVI 5MP**：支援 AHD 最高 5MP、TVI 最高 5MP、CVI 最高 2MP。
3. **HDMI 高清輸出**：HDMI 輸出相容 HDCP，符合 HDMI 1.4，支援 720P@50/60Hz 及 1080P@50/60Hz。
4. **VGA 多解析度輸出**：支援多種 VGA 輸出解析度，最高 1920×1080@60Hz。
5. **HDMI / VGA / CVBS 三種輸出**：可依使用環境選擇不同顯示輸出方式。
6. **S1 / S2 實體按鍵操作**：S1 可切換輸出通道 / 輸出方式；S2 可切換輸出解析度。
7. **NTSC / PAL 自動偵測**：支援 NTSC/PAL 視訊輸入並自動偵測。
8. **清楚的狀態指示燈**：D1、D2、D3 分別對應 HDMI、VGA、AV，另有 POWER 電源指示燈。
9. **同軸線連接**：可使用同軸電纜連接視訊訊號源至視訊輸入端。
10. **多種輸出距離**：文件記載 HDMI 20 公尺、VGA 5 公尺、CVBS 500 公尺；實際距離可能受線材品質及長度影響。

產品規格

型號	AHD2HDMI-5MP AHD 轉換器
輸入訊號	AHD / TVI / CVI / CVBS
輸入介面	Video IN (同軸)
AHD 支援	最高 5MP
TVI 支援	最高 5MP
CVI 支援	最高 2MP
CVBS 支援	支援
輸出訊號	HDMI / VGA / CVBS
HDMI 輸出	相容 HDCP；符合 HDMI 1.4
HDMI 輸出解析度	720P@50/60Hz、1080P@50/60Hz
VGA 輸出解析度	800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1366×768@60Hz、1280×720@60Hz、1920×1080@60Hz
CVBS 輸出	CVBS (AV)
視訊制式	NTSC / PAL
制式偵測	自動偵測
輸出切換	S1 實體按鍵切換輸出通道 / 輸出方式

型號	AHD2HDMI-5MP AHD 轉換器
解析度切換	S2 實體按鍵切換解析度
D1 指示燈	HDMI
D2 指示燈	VGA
D3 指示燈	AV
POWER 指示燈	電源
電源輸入	DC 5V
HDMI 輸出距離	最長 20 公尺*
VGA 輸出距離	最長 5 公尺*
CVBS 輸出距離	最長 500 公尺*
連接方式	使用同軸電纜連接視訊訊號源
包裝內容	轉換器 ×1、5V 電源供應器 ×1、使用手冊 ×1
注意事項	實際傳輸距離可能受到線材品質及長度影響。

產品介面



機身標示	對應功能說明
S1	輸出通道 / 輸出方式切換
S2	解析度切換
D1	HDMI 指示燈
D2	VGA 指示燈
D3	AV 指示燈
P	電源指示燈
Video IN	視訊輸入
DC	DC 電源輸入

備註：本文件中的輸出距離、解析度及支援格式均以提供之使用手冊內容為依據；產品照片主要用於確認機身標示與外觀配置。

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。