



## SS-110-4F(突出型) 自動報警機+四區防盜

### 產品特色

- 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 12 碼。
- 組 3 支求救電話，可合併為一組 6 支求救電話號碼，每組可輸入 24 碼，可撥國內外電話及行動電話。
- 具 9 字 7 段顯示字幕，可顯示鍵盤輸入狀況，電話號碼可一目瞭然。
- 可透過電話，遠端遙控主機完成 (1)防盜設定 (2)解除 (3)主機現況查詢。
- 二組錄音功能，可分別錄音 20 秒
- 1-8 區觸發警報，可選擇使用 1-3 支電話(第 1 組放音)或 4-6 支電話(第 2 組放音)，且可合併撥號功能。
- 忙線 / 無人接線，60 秒撥號未成功 / 鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能。
- 設定 / 解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路不正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，1 秒後自動設定。
- 八區防盜迴路，採終端電組迴路、可區域設定解除，採 DIP SW 方式。
- 瓦斯、緊急 24 小時偵測(NO 迴路)。

- 八區防盜迴路，採終端電組迴路、可區域設定解除，採 DIP SW 方式。
- 瓦斯、緊急 24 小時
- 八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源皆有 LED 燈號顯示狀況。
- 1 組 KEY 外控鎖，可選擇 ON/OFF 型式及 PUSH 型式。
- 1 組外接 LED 設定指示燈。
- LED 警報閃爍記憶功能。
- 一區來客報知功能 (僅 SS-110-4F/8F 才有)。
- 4 × 4 碼密碼盤。
- 所有設定，皆有斷電記憶功能(免電池)。
- 可設定放音 / 非放音模式。
- 1 組綜合警報乾接點輸出(可選擇 NC / NO 乾接點輸出)。
- 警報延遲工作時間 (1 ~ 255 SEC)。
- 防盜設定 / 一區觸發延遲警報時間 (0 ~ 255 SEC)。
- 預留蓄電池功能(含充電電路)。
- 1 組 DC12V 1A 輸出。

## 產品規格

型號	SS-110-4F
工作電壓	AC110V/220V
外部出力	DC12V 1A
預埋盒尺寸(mm)	300(L) x 215(W) x 73(D)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。